

Armario protecciones DC

Autoconsumo 10 - 40 KW 1,2,3 MPPT

Armario completo y cableado, con protecciones para la línea de módulos solares a inversor.

Especialmente indicado para instalar junto a los módulos, cuando estos quedan distanciados del inversor. Debido a que si solo tenemos el elemento de corte en el inversor, tendremos voltaje en los cables aunque cortemos en el inversor.

La protección contra descargas atmosféricas fuera del inversor, evita posibles daños en éste, ante fuertes descargas.



Armario 2 MPPT

- Para Fronius hasta SYMO 20 / SMA hasta STP 25 / Kostal hasta PIKO 12
- 2 MPPT
- 4 entradas de módulos (8 MC4).
- 2 seccionadores dobles 1000Vdc 25 Adc
- 6 varistores protección rayos 1000V / 40 KA
- Armario intemperie IP65. ABS 2x12 Mod. 436x310x145mm
- Ref CV-06-011



Armario 3 MPPT

- Para Kostal PIKO 15/17/20
- 3 MPPT
- 6 entradas de módulos (12 MC4).
- 3 seccionadores dobles 1000Vdc 25 Adc
- 9 varistores protección rayos 1000V / 40 KA
- Armario intemperie IP65. ABS 2x12 Mod. 436x310x145 mm
- Ref CV-06-012

Armario 1 MPPT

- Para Fronius ECO 25 y 27 / Kostal PIKO 36
- 1 MPPT
- 6 entradas de módulos (12 MC4).
- 1 seccionador doble 1000Vdc 63 Adc
- 3 varistores protección rayos 1000Vdc/ 40 KA tipo II
- 12 portafusibles cartucho 1000 Vdc
- 12 fusibles 10x38 gPV 12A 1000 Vdc
- Armario intemperie IP65. ABS 2x12 Mod. 436x310x145mm
- Ref CV-06-013